

# FIREBOX

**Per l'accensione di combustibili solidi**



L'apparecchio con motore brushless (senza manutenzione) che accende in modo sicuro ed efficace combustibili solidi, trucioli di legno, pellets e cereali di combustione.

Dati tecnici N° Articolo	<i>FIREBOX-1000</i> 5200001	<i>FIREBOX-1400</i> 5200000
Tensione V		230
Potenza W	1000	1400
Frequenza Hz		50
Temp. Max. °C		650
Pressione Pa		2800
D. entrata aria mm. (pressurizzazione)		38
D. uscita aria mm.		31.5
Dimensioni mm. (lxlxh)		335x85x85
Peso Kg.		1.1 incluso cavo
Cavo di allacciamento	Cavo tripolare lunghezza 2m, motore e riscaldamento separati	
Classe di protezione		II
Omologazione		CE

**Modalità di funzionamento**

- Il focolare viene riempito in modo adeguato con il combustibile
- Viene attivato il procedimento di accensione del *FIREBOX*
- L'aria calda brucia ed accende il combustibile
- Ad accensione avvenuta la resistenza del *FIREBOX* viene spenta
- Il motore viene lasciato funzionare per c.a. un minuto per raffreddare la resistenza ed immettere aria fresca nel focolare